









Diagnostická LED-dioda / Status akceptora

	LED vypnutá	Akceptor bez nájacieho napätia
	Svieti	Akceptor pripravený na činnosť
	Svieti	Blokovaný od Mastra / riadiacej elektroniky automatu
	Svieti	Zaneprázdnený (akceptuje, resp. ukladá bankovku)
	Blikne 1x	Zaseknutá bankovka / Spodný modul vytiahnutý
	Blikne 2x	Plný zásobník
	Blikne 3x	Zásobník nie je na mieste (chýba)
	Blikne 4x	Fatálna chyba – akceptor potrebuje servisný zásah

Programovanie

Povolenie akceptácie bankovky

1x stlačte servisné tlačítko. Vložte do akceptora ten typ bankovky, ktorého akceptáciu chcete povoliť.



LED rýchlo bliká

Povolenie bankovky

Blokovanie akceptácie bankovky

2x stlačte servisné tlačítko. Vložte do akceptora ten typ bankovky, ktorého akceptáciu chcete blokovať.



LED rýchlo bliká

Blokovanie bankovky

Po vložení bankovky a jej rozpoznaní táto bude vrátená a v prípade úspešného procesu bude blikat' **ZELENÁ** LED. Ak sa povolenie/blokovanie nepodarilo, bude blikat' **ČERVENÁ** LED – vtedy treba celý postup opakovať s iným kusom tejto bankovky.

Systémový RESET

Stlačte a asi 5 sekúnd podržte servisné tlačítko. Potom ho uvoľnite.

Údržba a čistenie

Akceptor si vyžaduje iba bežné čistenie. Najvhodnejším prípravkom je penový antistatický sprej, prípadne čistiaci roztok z izopropylalkoholu a destilovanej vody v pomere 1:1. **Nepoužívajte** silnejšiu koncentráciu alkoholu ako 50%, aby sa nepoškodili plastové krycie sklíčka.

1. Vypnite napájanie celého zariadenia – akceptor nesmie byť pod napätím.
2. Snímite zásobník a uvoľnením zadnej západky vytiahnite spodný rozpoznávací modul.
3. Na čistenie optiky senzorov použite bavlnenú gázu alebo inú bavlnenú látku, navlhčenú vo vyššie uvedenom roztoku. Pritom najlepší účinok dosiahnete jemným prítlakom na čistený povrch.
4. Pokračujte údržbou plastových koliesok a hnacích remienkov. Aby ste ich očistili po celej dĺžke, posúvajte ich ručne v mieste dotyku s ozubenými kolieskami.
5. Na vysušenie čisteného povrchu v prípade potreby použite suchú bavlnenú látku.
6. Po ukončení čistenia zasuňte modul späť až západka zapadne na svoje miesto a nasadíte zásobník.